

SAVE4 AP



* Pas de flash pour la version SAVE4 AP

- *Equipement d'alarme de type 4*
- *Alimenté par des piles*
- *Facilité d'installation et d'utilisation*
- *Garantie 2 ans*

Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristiques
Boitier d'alarme de type 4	SAVE4AP	Intègre un bouton d'évacuation et 1 diffuseur sonore 32-001. Conditionné à l'unité.
Boitier d'alarme de type 4 avec flash	SAVE4AP+	Intègre un bouton d'évacuation, 1 diffuseur sonore 32-001 et d'un flash blanc. Conditionné à l'unité.

Caractéristiques Techniques

Dimensions (Lxhxp)	285x235x90 cm
Alimentation principale	18V
Alimentation secondaire	2 piles PP3 (9V)
Indice de protection	IP30C
Couleur	Gris - RAL 7035
Durée paramétrable	5 minutes +30s/-0s
Reports	1RTL libre de tout potentiel 50V / 0.3A en courant continu
Réarmement	Le retour en veille est automatique à la fin du cycle d'évacuation (5mn)

Les piles doivent être changées tous les ans.